

## AGREGAT PRĄDOWY BENZA E-3000



AGREGAT BENZYNOWY JEDNO-FAZOWY  
SILNIK SUBARU ROBIN



**Robin**  
Industrial  
Products



Zgodny z: EN 12100-1, EN 12100-2  
EN 12601, EN 60204-1, EN ISO 3744:1995

### SILNIK

**Model:** Subaru Robin EX 17

**Typ:** 4-suwowy, 1 cylinder, OHC

**System chłodzenia:** powietrzem

**Moc maksymalna:** 6 KM (4,38 kW)

**Pojemność:** 169 cm<sup>3</sup>

**Paliwo:** benzyna bezołowiowa

**Pojemność zbiornika paliwa:** 3,6 litra

**Czas pracy na jednym zbiorniku przy obciążeniu (75%):** 2 godz 45 min

**Rozrusznik:** manualny (opcjonalnie elektryczny)

**Zabezpieczenie:** czujnik oleju

### PRĄDNICA

**Marka:** Linz

**Napięcie:** 230 V jedno-fazowa, bezszczotkowa, synchroniczna

**Prądnicą:** 2 - biegunowa

**Regulator napięcia:** kondensator

**Częstotliwość:** 50 Hz

**Wyjście prądowe:** 2 gniazda jedno-fazowe, 16A każde, typu schuko

**Zabezpieczenie:** bezpiecznik różnicowy

**Stopień ochrony:** IP23

### DANE AGREGATU (wersja podstawowa)

**Moc maksymalna:** 3 kW (przy 3.000 obr/min)

**Poziom hałasu (LwA):** 96 dbA

**Poziom hałasu w odległości 7m:** 71 dbA

**Wymiary dł. x szer. x wys.:** 620 x 625 x 520 mm

**Waga:** 46 kg

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**Rama:** wzmocniona z uchwytem

**Amortyzacja:** 6 amortyzatorów metalowo – gumowych

**Koła:** metalowo – gumowe

Informacje i sprzedaż: HORPOL S.A. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno  
tel. 22 750 62 49, fax 22 750 62 50, infolinia 801 310 224

